

Tervező neve
Tervszám
Objektum neve
Objektum címe
Megrendelő
Dátum
Beépítendő központ

Kelemen Csaba
KMI20161017/1
Kaposvár Sportcsarnok
7400 Kaposvár, Arany János utca 97
Kaposvári Sportközpont és Sportiskola
2016.10.17
Aritech 2X-F2 2 jelzőhurkos címezhető, analóg tűzjelző központ

Eszköz típusa	Eszköz megnevezése	Eszköz szám (db)	Eszközönkénti áramfelvétel nyugalmi állapotban(A)	Eszközönkénti áramfelvétel riasztási állapotban(A)	Összes áramfelvétel nyugalmi állapotban (A)
Tűzjelző központ	2X-F2-FB2-22	1	0,6	1,5	0,6
Optikai érzékelők	DP2061N	92	0,00035	0,004	0,0322
Hőérzékelők	DT2063	8	0,00015	0,002	0,0012
Kézi jelzésadó	DM2080I-N	24	0,001	0,004	0,024
I/O modul	IO2034C	2	0,0003	0,00035	0,0006
I/O modul	IU2080C	3	0,00035	0,0035	0,00105
Vonali füstérzékelő	FireRay 100R	2	0,0004	0,0015	0,0008
Lángérzékelő	-				0
Aspirációs érzékelő	-				0
Sziréna	AS363	25	0	0,041	0
Hang-/fényjelző	ASC367	5	0	0,0451	0
Egyéb	-				0
Teljes áramszükséglet (A)					0,65985

Riasztási áramfelvétel		
Eszköz	Darabszám	Áramfelvétel
Központ	1	1,5
Optikai érzékelő	92	0,368
Hőérzékelő esetén	8	0,016
Vonali füstérzékelő esetén	2	0,003
Lángérzékelő	0	0
Aspirációs érzékelő esetén	0	0
Sziréna	25	1,025
Hang-/fényjelző	5	0,2255
Egyéb	0	0
Riasztási áramfelvétel összesen		3,1375

Zavar észlelési idő (órában megadva)	
Áthidalási idő (órában megadva)	24
Riasztási idő (órában megadva)	0,5
Nyugalmi össz. áramfelvétel (A)	0,65985
Riasztási össz. áramfelvétel (A)	3,1375
Akkumulátor öregedése miatti biztonsági szorzó	1,25

Akkumulátorkapacitás 24 órára (Ah)	17,7973375
------------------------------------	------------